

## 产品概述:

- STR3004A离子风枪是南方创力公司研制生产的一种手持式消除物体表面静电和灰尘的除静电除尘装置。需要配压缩空气和高压电源供应器才可使用。
- STR3004A离子风枪可产生大量的带有正负电荷的气流，被压缩气高速吹出，可以将物体上所带的电荷中和掉。当物体表面所带为负电荷，它会吸引气流中的正电荷，当物体表面所带为正电荷时，它会吸引气流中的负电荷，从而使物体表面上的静电被中和，达到消除静电的目的。
- STR3004A离子风枪广泛应用于塑胶喷涂、电子、LED光电、印刷、制药等行业。

## 产品特点:

- \* 风量集中，中和静电迅速。
- \* 体积小，便携式操作。
- \* 除尘效果好。
- \* 风枪自带调节器，任意调节气压大小。
- \* 风枪有良好的接地保护功能。

## 技术参数:

项 目	参 数
工作电压	AC 4.6KV
工作距离	150-300mm
气源接头	Φ8mm (按客户要求定制)
离子平衡	≤ ±35V  (距风枪测试中心300mm处)
耗电时间	≤1S (距风枪测试中心300mm处)
使用介质	洁净压缩空气
工作温度	0℃-50℃
工作湿度	<75%
高压电线长度	2.8M (按客户要求定做)
压缩空气压力	0.3-0.8Mpa
气流速度	3-10m/S
噪 音	≤65dB
臭氧浓度	≤ 0.03 ppm (出风口前中心150mm处)
毛 重	约0.6kg (含3M高压电线)
配置电源	STR4001A



## 测试结果

测试条件		
湿度: ≤60% , 测试电压: 1KV-100V, 温度: 22℃		
距离	300mm	
中和时间	正	1.0s
	负	1.0s
残余电压	≤±35V	

- \* 测试仪器使用ME268A静电综合测试仪测试结果为准。
- \* 测试依据IEC-61340-5-1 A·6。
- \* 测试的数据会因周围的温湿变化而有差异。